

Настройка сканера штрих-кодов Datalogic QM2130

После подключения подставки сканера к компьютеру и к источнику питания следует настроить сканер QuickScan® Mobile путем считывания штрих-кодов в нужной последовательности, и путем следования конкретным инструкциям.

1. Возврат (сброс до) заводских настроек сканера QuickScan Mobile, установленных по умолчанию



2. Ввод конфигурации



3. Установка адреса радиосвязи



(вводится четырехзначный адрес сканера в пределах от 0000 до 9999)

Все сканеры, используемые в одной и той же зоне, должны иметь разные адреса.

Номер каждого сканера устанавливается в 4-х-значном формате.

К примеру, для сканера №3 – это значение «0003», т.е. трижды считывается штрих-код значения «0» и затем 1 раз штрих-код значения «3»

Таблица нумерационных штрих-кодов:



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9

4. Выход и сохранение конфигурации.



5. Считывание кода **соединения**, предназначенного для установления соединения между сканером QuickScan™ Mobile и подставкой к нему. После выполнения этого действия сканер и подставка будут составлять единую систему. Все сканеры, с которыми процедура **соединения** выполнялась ранее, будут отсоединены от этой подставки.

Соединение



Светодиодный индикатор зеленого цвета на корпусе сканера QuickScan Mobile будет мигать: сканер готов к установке на подставку.

6. Аккуратно установите сканер на подставку в течение 10 секунд. Раздастся звуковой сигнал, подтверждающий, что подставка и сканер QuickScan Mobile соединены и образуют единую систему.

ТЕПЕРЬ СКАНЕР ГОТОВ К СЧИТЫВАНИЮ ШТРИХКОДОВ.